

ZAŁĄCZNIKI



FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZAŁĄCZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

Pola, do których wprowadzamy dane, mogą być: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istnieją różnice w wykorzystaniu klawiszy podczas dopisywania i aktualizacji w polach tekstowych i pozostałych typach pól.

Poniższe zestawienie przedstawia działanie klawiszy lub kombinacji klawiszy podczas wprowadzania danych do pól znakowych, numerycznych i typu daty.

Klawisz	Znaczenie
←/Ctrl+S	znak w lewo
→/Ctrl+D	znak w prawo
Ctrl+/Ctrl+A	słowo w lewo
Ctrl+/Ctrl+F	słowo w prawo
↑/Ctrl+E	do poprzedniego pola
↓/Ctrl+X	do następnego pola
Home	początek pola
End	ostatni znak ciągu wprowadzonego do pola
Ctrl+Home	początek pierwszego pola
Ctrl+End	początek ostatniego pola
Del/Ctrl+G	kasowanie znaku na prawo od kursora
Backspace/Ctrl+H	kasowanie znaku na lewo od kursora
Ctrl+T	kasowanie słowa na prawo od kursora
Ctrl+Y	kasowanie całego pola na prawo od kursora
Ctrl+U	powrót pola do pierwotnej wartości
Ctrl+W,Ctrl+C,PgUp,PgDn	powrót pola do pierwotnej wartości
Return/Ctrl+M/Enter	zatwierdzenie wartości pola
Esc	przerwanie wprowadzania bez zapisu nowej wartości
Ins/Ctrl+V	przełączenie na tryb wstawiania (przełącznik)

FUNKCJE KŁAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

Kolejne zestawienie pokazuje działanie klawiszy i ich kombinacji podczas wprowadzania danych do pól tekstowych.

Klawisz	Znaczenie
←/→	ruch kursora w lewo/prawo
↑/↓	ruch kursora w górę/dół
Home/End	skok na początek/koniec linii
Ctrl+Home/Ctrl+End	skok do górnego/dolnego wiersza widocznego na ekranie
PgUp/PgDn	skok o stronę w górę/dół
Ctrl+PgUp/Ctrl+PgDn	skok na początek/koniec tekstu
Enter/Return	“twarda” zmiana linii
Del	usunięcie znaku spod kursora
Backspace(←)	usunięcie znaku na lewo od kursora
Ctrl+W	koniec edycji, zapamiętanie zmian
Esc	koniec edycji, rezygnacja ze zmian
Ctrl+Y	usunięcie całej linii
Ctrl+T	usunięcie słowa na prawo od kursora
Ctrl+B	ponowne sformatowanie tekstu
Ins	przełączenie trybu wpisywania liter z “wstawiania” na “zastępowanie”

Poniższe zestawienie zawiera opis działania klawiszy nawigacyjnych oraz **Esc**, **Enter**, **Spacja**, **F1** podczas obsługi systemu.

Klawisze nawigacyjne, których większość jest umieszczona m. in. w części numerycznej klawiatury, to klawisze takie, jak: ←, ↑, →, ↓, **PgUp**, **PgDn**, **Home**, **End**. Klawisze te nie działają, gdy klawiatura przełączona jest w tryb Num Lock. Wówczas pracują one jak klawiatura kalkulatora. Tryb pracy klawiatury mikrokomputera sygnalizowany jest świeceniem odpowiedniego wskaźnika, oznaczonego symbolem NumLock.

FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

Klawisz	Działanie
Esc	Zakończenie działania aktualnie wykonywanej funkcji i powrót na wyższy poziom. W trakcie emisji zestawienia przerywa wydruk.
Home	Wybór pierwszej pozycji z aktualnego menu. W czasie zakładania zbiorów oraz obsługi paczki powoduje uaktywnienie pierwszego zapisu czyli powrót na początek zbioru.
End	Wybór ostatniej pozycji z aktualnego menu. W czasie zakładania zbiorów oraz obsługi paczki powoduje uaktywnienie ostatniego zapisu, czyli skok na koniec zbioru. (Wciśnięcie klawiszy Home i End powoduje jedynie podświetlenie funkcji, przejście do jej realizacji wymaga zatwierdzenia).
Enter	Zatwierdzenie wyboru funkcji (przejsie do jej realizacji).
Spacja	Zmienia zawartość pól , np. w przypadku zaznaczania wyboru poprzez X w nawiasie kwadratowym [].
←	Udostępnia wykaz opcji, jeśli przy pozycji widnieje znak ↓. Działa podczas obsługi menu poziomego, powoduje podświetlenie poprzedniej funkcji.
→	Działa podczas obsługi menu poziomego, powoduje podświetlenie następnej funkcji.
↑	Działa podczas obsługi menu pionowego, powoduje podświetlenie poprzedniej funkcji. W czasie obsługi paczki i zakładania zbiorów uaktywnia poprzedni zapis.
↓	Działa podczas obsługi menu pionowego, powoduje podświetlenie następnej funkcji. W czasie obsługi paczki i zakładania zbiorów uaktywnia następny zapis.
PgUp	Podczas zakładania zbiorów oraz obsługi paczki powoduje powrót o stronę wstecz, czyli o 15 zapisów.
PgDn	Podczas zakładania zbiorów oraz obsługi paczki powoduje skok o stronę do przodu, czyli o 15 zapisów, jeżeli zbiór zawiera mniej rekordów to nastąpi skok na koniec zbioru.
F1	Przywołanie informatora (pomocy, odpowiedzi) na ekran.

FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

W systemie **SM-BOSS** stosujemy obecnie kilka sposobów wprowadzania lub wyboru parametrów:

- Sposób typu włącznik/wyłącznik [X]
Jeżeli w nawiasie kwadratowym występującym obok parametru znajduje się X, to oznacza, że parametr ten jest włączony. Jeżeli nawias ten jest pusty, to parametr jest wyłączony. Przełączenia dokonujemy za pomocą klawisza **Spacja**.
- Sposób typu jeden z wielu z rozwinięciem listy wyboru
Jeżeli obok nazwy jakiegoś parametru umieszczonej w nawiasie kwadratowym zobaczymy znak strzałki ↓, to parametr ten może przyjąć jedną z wartości z listy, którą rozwijamy naciskając klawisz **Spacja**. Właściwą wartość wybieramy poruszając się po liście klawiszami strzałek i potwierdzając wybór klawiszem **Enter**.
- Sposób typu jeden z wielu z zastosowaniem włącznika (•)
Jeżeli przy parametrze znajduje się lista jego możliwych wartości, a przy każdej z nich - okrągły nawias, to parametr ten może przyjąć tylko jedną z wyświetlonych możliwości, tę, przy której w nawiasie znajduje się kropka. Kropka zostanie przeniesiona do tej pozycji, na której wciśniemy klawisz **Spacja**.
- Sposób typu kilka z wielu z zastosowaniem włącznika [X]
Jeżeli przy parametrze znajduje się lista jego możliwych wartości, a przy każdej z nich - kwadratowy nawias, to parametr ten może przyjąć kilka z wyświetlonych możliwości, te, przy których w nawiasach znajdują się krzyżyki X. Włączenie/wyłączenie znacznika X następuje przez naciśnięcie klawisza **Spacja**.
- Sposób typu kilka z wielu z zastosowaniem włącznika →
Włącznik → służy do zaznaczania wybranych z listy możliwości. Klawisz **Spacja** powoduje jego pojawienie się lub skasowanie.
W przypadku, gdy lista możliwości jest długa i nie mieści się na ekranie, z jej prawej strony pojawi się listwa, tj. pionowy pasek zakończony u góry i u dołu strzałką lub prostokątem (gdy lista nie może być przewijana w danym kierunku). Do przewijania listy możemy używać:
 - klawiszy strzałek - do przewijania po jednej pozycji,

FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

- klawiszy **Page Up** lub **Page Down** - do przewijania stronami,
 - klawiszy **Home** lub **End** - do przewijania na początek lub koniec listy.
- Wybór kończymy klawiszem **Enter**. Rezygnację z tej czynności umożliwia klawisz **Esc**.

FUNKCJE KŁAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW